

Започнете печат веднага,
използвайки функцията
“Включи и отпечатай”.
Не е нужно инсталиране на
софтуер или драйвери на вашия
компютър.

Лесен печат на етикети - за всякакви приложения

QL-700 работи с Brother DK ленти. Снабдени в пластмасов носач ролките лесно се поставят правилно в принтера, по този начин се разпознава размера на ролката и се избягват проблемите с изравняването на лентата като при другите принтери. Така с QL-700 дали печатате един или повече етикети те са перфектни всеки път.

Технически характеристики

В комплекта

QL 700 етикетен принтер
2 DK стартови ролки:
- 29 mm x 90 mm стандартни адресни етикети (100 етикети)
- 62 mm непрекъсната хартиена лента (8 метра) USB и захранващ кабел
Компакт диск съдържащ P-touch Editor 5.0, драйвери за принтер и Ръководство за употреба
Ръководство за бързо инсталиране и гаранционна карта

Етикетен принтер QL-700

Размери	128 mm(Ш) x 221 mm(Д) x 153 mm(В)
Тегло	1.12kg (без DK ролка)
Бутони на контролния панел	4: (Вкл./Изкл., P-touch Editor Lite, подаване на лента, рязане)
Нож	Автоматичен нож
Захранване	Вградено захранване
Печат	Директен термален печат
Лента	DK ролки (DK оразмерени етикети / DK непрекъсната лента)
Макс. ширина на печат върху етикета	62 mm / 59 mm
Мин./Макс. дължина на етикета	12.7 mm / 1 метър
Резолуция на печатащата глава	300 dpi
Скорост на печат	150 mm/sec ; 93 стандартни адресни етикети в минута
Интерфейс	USB 2.0

Софтуер

Поддржани шрифтове / вградени Стилове шрифт	P-touch Editor Lite Всички инсталирани truetype шрифтове / 0 4 стила: Normal, Bold, Italic, Underline
Брой рамки	10
Поддръжка на файлове за изображения	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Снимка на екрана	Да
Многоредов печат	Да
Печат на блокове	Да
Вертикален печат	Да
Завъртане на печата	Да
Брой копия	2 - 200
Отдален печат	Да
Последователно номериране	1 - 200 / A - Z / a - z
Баркод протоколи	Не
Поддръжка База данни	Не
Поддръжка на добавки за други приложения	Не
Автоматичен печат на дата и час	Не
Езици	Английски / Датски / Холандски / Френски / Немски / Италиански / Норвежки / Португалски / Испански / Шведски / Финландски / Чешки / Полски / Унгарски / Опростен Китайски / Словашки / Словенски / Румънски / Хърватски / Български / Руски / Турски / Японски / Традиционен Китайски / Корейски / Тайландски / Виетнамски / Арабски

Поддръжка за PC/Mac®

Операционна система	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 ; Mac OS X 10.4.11 - 10.7
Минимални изисквания	В зависимост от операционната система за процесора 100MB или повече
Свободно място на твърдия диск	
Интерфейс	USB 1.1 или по-висока версия
Графики	SVGA (high colour или по-висок)
Други	CD-ROM драйвер за инсталиране



QL-700

brother
at your side



Професионален етикетен принтер

Многофункционален QL-700 Ви предлага
лесен за използване софтуер и възможност за
директен печат от приложения на Microsoft Office,
задоволявайки всички ваши нужди от етикети.

- Включващ и отпечатващ
(без нужда от инсталиране на софтуер**)
- Печат до 93 етикета на минута с резолюция
до 300 x 600 dpi
- Вграден автоматичен нож
- В комплекта - 2 DK ролки, софтуер и кабели

** Използвайте вградените P-touch Editor Lite за компютри с Microsoft Windows.
Потребителите на Mac могат да използват доставения диск за да инсталират софтуера P-touch Editor 5.0 и драйверите за принтера
(налични само на Английски език)

Контакт:

brother
at your side

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2
Тел: +359 2 958 35 35; Факс: +359 2 958 41 41
Ye6-cair: www.brother.bg



www.brother.bg





Ползвайте етикети - бъдете по-професионални и повишете ефективността в офиса.

Ползвайте етикети - бъдете по-професионални и повишете ефективността в офиса. Почтенски пликове, пратки и пакети могат да бъдат професионално адресирани с един от многото налични размера етикети, а по ваше желание може да се добави и логото на фирмата.

С QL-700 всичко в офиса е организирано, папки, документи, дискове - лесно намиращ всичко и работата е приятна.



Лесна работа
Свързвате QL-700 към компютъра си. Пускате вградения софтуер за етикети, надписвате етикета и печатате. Толкова е лесно!



Лесна подмяна на етикетната ролка
Всяка ролка е поставена в специален пластмасов носач, като по този начин лесно и бързо се поставя правилно в принтера.



USB интерфейс
Бърз и лесен за използване. Идва в комплект с етикетния принтер QL-700.



Разпечатвате етикетите от които имате нужда
Правите етикети с размер от 12.7 мм и до 1 м дължина използвайки автоматичния вграден нож.



300 x 600 Резолюция
Четлив, ясен текст и графики с високо качество.



До 93 етикета в минута
Ако искате бързо да отпечатате няколко етикета, то с QL-700 те ще са готови за няколко секунди.



Оразмерена хартиена лента



Просто включете и отпечатайте

Етикетния принтер Brother QL-700 Ви предлага лесен начин за печат на разнообразие от професионални етикети на работното място. Ние направихме печата на етикети по-лесен от всякога с вградения в QL-700 софтуер за дизайн на етикети P-touch Editor Lite. Потребителите на Windows просто трябва да поставят USB кабела, да стартират софтуера на изскачащия прозорец, да създадат и отпечатаат етикета, от който се нуждаят.



1. Свържете USB кабела

Когато свържете QL-700 към вашия компютър той ще се разпознае като USB флаш устройство, като в него ще намерите софтуера за дизайн на етикети.

2. Стартирайте вградения софтуер за дизайн на етикети


Кликнете два пъти върху иконата на P-touch Editor Lite за да стартирате вградения в устройството софтуер за дизайн на етикети. Може да ползвате този софтуер на всеки един компютър, към който свържете QL-700.

3. Създайте и отпечатайте вашите етикети

Просто направете етикета, който Ви е нужен като добавите текст, графики, рамки, лого или каквото ви е необходимо и отпечатайте. Не инсталирате никакъв софтуер на компютъра си при ползването на принтера.

В комплекта е включен и професионален софтуер за дизайн на етикети

Професионалният софтуер P-touch Editor получавате на диск, който се инсталира по стандартния начин. Предлага възможност за директен печат на етикети от Microsoft Word, Excel и Outlook. Просто маркирайте адреса, текста или информацията, която ви е нужна, след това кликнете върху иконата "P-touch" от лентата с инструменти и отпечатайте вашия етикет. Може да добавяте баркод, графики, рамки, лого и друга информация - каквото поискате.



Непрекъсната лента

